

Zestaw automatyki KUSTOS BT A40



Cena brutto	2 790,00 zł
Cena netto	2 268,29 zł
Kod EAN	5904947058559
Producent	Somfy Sp. z o.o.

Opis produktu

Zestaw automatyki BFT do bram dwuskrzydłowych - KUSTOS BT A40

Zestaw automatyki **KUSTOS BT A40** przeznaczony do bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości do **max. 2 x 4,00 m** i ciężarze do **max. 2 x 500 kg**

Zestaw posiada wbudowane regulowane wyłączniki położenia krańcowych - brak potrzeby stosowania odbojów przykręcanych do podłoża.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 x siłowniki elektromechaniczne BFT KUSTOS BT A40 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem - pamięć na 63 piloty
- Obudowa do centrali - hermetyczna
- Pilot 4-kanałowy BFT MITTO (możliwość dokupienia większej ilości)
- 4x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna - 24 miesiące

Siłowniki wykorzystują technologię **D-TRACK** która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika - siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki. Innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym, dzięki temu montaż jest dużo szybszy oraz poprawiono estetykę (trzpień nie jest widoczny od zewnątrz). Nowe rozwiązanie wkładki z kluczem spersonalizowanym do wysprzężenia napędu (40 kombinacji klucza) zapewniającą większe bezpieczeństwo użytkownika.

Specyfikacja techniczna siłowników KUSTOS BT A40

- Masa jednego skrzydła bramy: max. 500 kg (dwa skrzydła max. 2 x 500 kg)
- Zasilanie centrali sterującej: 230 V +/- 10% 50 Hz
- Zasilanie siłowników: 24 V
- Moc pobierana: 40 W
- Siła pchająca i ciągnąca: 2500 N ~ 250 kg
- Długość skrzydła: 4,00 m
- Prędkość przesuwu: 15 mm/s.
- Skok roboczy: 290 mm
- Wykrywanie przeszkód: TAK
- Rodzaj wykrywania przeszkód: elektroniczne
- Wyłączniki krańcowe: magnetyczne mechaniczne
- Odblokowanie przy braku prądu: spersonalizowany klucz
- Maksymalny kąt otwarcia skrzydeł bramy: 116 stopni
- Temperatura pracy: od -20 C do + 55 C
- Stopień ochrony: IP X4
- Smarowanie przekładni: smar



- Tryb użytkowania: 80 cykli na dobę
- Masa siłownika: 5 kg
- Zastosowanie do słupków: stalowych
- Centrala sterująca: Thalia Light

Centrala sterująca **THALIA LIGHT** wyposażona w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w maksymalnym stopniu ułatwia pracę instalatorowi. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne funkcje dosłownie w kilka minut, lub wykorzystując tryb zaawansowany uzyskać parametry idealnie dopasowane do wymagań klienta.

Parametry techniczne:

- Zasilanie centrali: 230 V
- Zasilanie siłowników: 24 V, 180 W max każdy
- Moc pobierania: 50 W
- Zintegrowany 2-kanałowy radioodbiornik z pamięcią na 63 piloty
- Uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego
- Kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe
- Soft Stop - spowolnienie w końcowych etapach otwierania i zamykania aby domyk skrzydeł był delikatny
- Elektroniczne samouczenie przy pierwszym uruchomieniu "Autoset"
- Funkcja automatycznego zamykania
- Automatyczne zamykanie po przejechaniu linii fotokomórek
- Funkcja furtki i inne...